



Netzgerät Serie PC1300


max. 400Watt

19"-Steckblock

Eingang, Ausgang, Gehäuse gegeneinander isoliert
Einschaltstrombegrenzung (H) im Eingang

VAC- Eingangsspannungsbereiche		Ausgang			
185-264	93-138 / 185-264	A	VDC	einstellbar	
				min.	max.
PC1380	PC1390	50	5	4,5	5,5
PC1381	PC1391	35	9	8	10
PC1382	PC1392	30	12	11	13
PC1383	PC1393	25	15	14	16
PC1384	PC1394	15	24	23	26
PC1385	PC1395	13	28	26	30
PC1389	PC1399	7,3	48	45	55
PC1386	PC1396	6,0	60	58	68
PC1387	PC1397	3,0	110	100	130
PC1388	PC1398	1,5	220	200	250

Ausgang	Einstellung Überspannungsschutz OVP	Trimmer an der Frontseite 110-130% U_{nom}
	Überlast	Strombegrenzung UI- Kennlinie
	Einstellung Strombegrenzung	Trimmer an der Frontseite 80-110% I_{nom}
	Fühlerleitungen	Typenabhängig
	Einstellung Spannung	Trimmer Frontseite
	Funktionsanzeige	Grüne LED an der Frontseite
Eingang	Abschaltung bei U_{ein}	Fest eingestellt <95% U_{min} >105% U_{max}
Weitere Informationen	Technische Daten	
	Funktionsbeschreibung	
	Zusätzliche Optionen Seite	



Bestellbeispiel: PC1384-R

PC13 · 8 · 4 · R
 Serie Eingangs- Ausgangs- Interne
 Spannung Spannung Optionen

PC1300 19"- Steckblock

Aufbau	19"- Kassette 6HE, 19"- Standardtiefe 160mm 14TE Frontplatte Alu natur eloxiert, 12TE Frontplatte möglich auf Anfrage.
Kühlkörper	10mm
Steckverbinder	2 x H15
Gewicht	ca. 2,1kg

Abmessungen PC1300

